

Масляный герметичный трансформатор 35KV-SZ13



Масляный силовой трансформатор 35KV-SZ13 предназначен для высоковольтных энергосистем, предлагая исключительную производительность и надежность. Этот трансформатор обеспечивает безопасное и эффективное распределение электроэнергии с усовершенствованной системой охлаждения с масляным погружением, которая снижает потери энергии и увеличивает эксплуатационную долговечность.

- Реализовать (с нагрузкой) регулировку давления.
- Дистанционная автоматическая или ручная регулировка давления.
- Пользователи могут непрерывно подавать электроэнергию, повышать производительность, снижать частоту отказов.
- Может использоваться в качестве соединительного трансформатора между двумя сетями.
- Отключать или регулировать нагрузку.
- Две сети используются для переключения; сетей с большими колебаниями напряжения; сред или пользователей с более высокими требованиями к стабильности напряжения.

35 кВ масляный трансформатор с регулированием напряжения под нагрузкой, конструкция использует передовые материалы и конструкции в конструкции. Процесс был значительно улучшен и усовершенствован. Установлены зажимы высокого и низкого давления затянуты стальными лентами или верхними балками и боковыми балками с целью сформировать прочную каркасную конструкцию для повышения мощности и устойчивости к транспортировке.

Мощность короткого замыкания сильная, внешний вид красивый, работа надежная, потери низкие, а шум небольшой, достигнут, благодаря перениманию опыта передового уровня аналогичной зарубежной продукции. Полностью учитывает спрос пользователей рынка на стабильность напряжения и принимает известное внутреннее производство Shanghai Huaming и Guifu Governor's. В случае нагрузки частая регулировка давления в соответствии с колебаниями электросети, эффективно улучшает качество электроснабжения и гарантирует, что переключатели работают безопасно и стабильно.

Технические характеристики трансформаторов

35KV-SZ13

Тип	HV (KV)	HV (%)	LV (KV)	Соед.	Ток холост ого хода (%)	Потери холостого хода (Вт)	Потеря нагрузки (Вт)	Напряжение импеданса (%)
SZ13-M-2000	35	±3×2.5	10	Yd11	0.5	1.84	19.20	6.5
SZ13-M-2500					0.5	2.18	20.60	
SZ13-M-3150					0.5	2.58	24.70	7.0
SZ13-M-4000					0.5	3.10	29.10	
SZ13-M-5000					0.5	3.71	34.20	
SZ13-M-6300					0.5	4.50	36.70	7.5/8.0
SZ13-M-8000				YNd11	0.4	6.30	40.60	
SZ13-M-10000					0.4	7.42	48.00	
SZ13-M-12500					0.35	8.48	56.80	
SZ13-M-16000					0.35	10.48	70.30	
SZ13-M-20000					0.3	12.40	82.70	
SZ13-M-25000					0.3	14.64	97.80	10.0
SZ13-M-31500					0.3	17.44	116.00	